

Produkty Power LAB

Przetwornica DC-AC czysty sinus



- Mały rozmiar, łatwy do przenoszenia i montażu
- Wejście i wyjście są całkowicie odizolowane
- Funkcja łagodnego startu
- Aplikacja na telefon
- Komunikacja Bluetooth
- Wyświetlacz LCD
- Przetwornica z czystą falą sinusoidalną



Komunikacja
Bluetooth



System oświetlenia awaryjnego,
zasilanie awaryjne, UPS



8 funkcji
ochronnych

Produkty Power LAB

Przetwornica DC-AC czysty sinus



Model	1000 W	1500 W	2000 W	2500 W	3000 W
Moc znamionowa	1000 W	1500 W	2000 W	2500 W	3000 W
Moc szczytowa	2000 W	3000 W	4000 W	5000 W	6000 W
Napięcie wejściowe	12 V prądu stałego				
Napięcie wyjściowe	230VAC				
Port USB	5V 2A				
Efektywność	Maksymalnie 94%				
Łagodny start	TAK				
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C				
Wymiary	29,45x14,66x8,15	32,45x14,66x8,15	36,65x16,66x8,15	38,75x19,66x8,15	40,65x16,66x8,15
Waga	2 kg	2,3kg	3kg	3,5kg	4,1 kg



www.powerlab.com.pl



Facebook